



#### 2-Kanal-Mixer im Pocketformat!

Mit dem Modell MX-22s aus der „Mini-Mix“-Reihe bietet ROLLS ein kompaktes Miniatur-Mixer für die Mischung von zwei Stereo-Eingängen, wie z.B. Laptop, iPod oder anderen hochpegeligen Signalen, wie CD-/MP3-Player etc. unter Beibehaltung der vollen Stereo-Kanaltrennung. Der hochpegelige Ausgang kann direkt an Verstärker angeschlossen werden. Ein idealer Kompaktmixer für A/V- oder Aerobic-Studios. Über Jumper ist der Mixer leicht für Mono- oder Stereo konfiguriert werden. Ein externes Netzgerät gehört zum Lieferumfang.

#### FEATURES

- 2 Stereo-Line-Eingänge (Cinch & 3,5-mm Klinke)
- Ausgänge mit Cinch & 3,5-mm Klinke
- Getrennte Pegelsteller pro Kanal
- Externes Netzgerät 12V= im Lieferumfang
- Mono/Stereo konfigurierbar (Jumper)
- Klein und leicht (nur 450 g)

#### TECHNISCHE DATEN

CH 1 max. Verstärkung .....	32 dB
CH 1 Eingangsimpedanz.....	10 kΩ
CH 2 Eingangsimpedanz.....	20 kΩ
Ausgangsimpedanz.....	20 kΩ
Netzteilspannung .....	12 V=, 100 mA
Gewicht.....	450 g
Abmessungen .....	7 x 3,8 x 6 cm (B x H x T)

*Technische Änderungen vorbehalten.*



### BEDIENANLEITUNG und WARNHINWEISE

#### Achtung:

Dieses Gerät wird mit einem externen Netzgerät, das dem Gerät beiliegt, betrieben. Das Netzgerät kann an jeder hausüblichen 230-V-Wechselspannungs-Schutzkontaktsteckdose betrieben werden. Andere Netzgeräte dürfen nur nach Rücksprache mit einem hierfür qualifizierten Techniker oder mit Ihrem Fachhändler genutzt werden. Für Fehler, die durch Fremd-Netzgeräte verursacht werden, haften wir nicht.

Bei Öffnen des Gerätes sowie des Netzgerätes entfällt jeder Garantieanspruch. Zudem möchten wir auf eine eventuell lebensgefährliche Gefahr durch Stromschlag hinweisen. Elektrische Geräte dürfen lediglich durch autorisierte Servicestellen bzw. die Fa. Pro Audio-Technik Ltd., 63571 Gelnhausen geöffnet werden. In Reklamationsfällen, im Fall von Fehlfunktion oder Ausfall sind die Geräte ungeöffnet an diese Firmen zu überstellen.

#### Anschlüsse & Bedienelemente

Die Abbildung unten zeigt an einem Beispiel, wie das Modell MX22s MINIMIX angeschlossen und bedient wird, um korrekten und sicheren Betrieb zu gewährleisten.

