

**Audiology 3  
Charging unit****L 2015****Art.-Nr. 09828****Beschreibung**

Das Schnell-Ladegerät L 2015 dient zum automatischen Aufladen von BA 2015 Akkupacks. Es hat jeweils zwei Ladeschächte zur wahlweisen Aufnahme von Akkupacks BA 2015 oder Taschensender / -empfänger mit Ladekontakten der Serien evolution wireless 300 G2 und 500 G2 sowie System 2015.

**Merkmale**

Besonderer Ladekomfort durch Schnell-Ladung  
 Automatische Erkennung der vollständigen Ladung und anschließendes Umschalten auf Erhaltungsladung  
 Größtmögliche Sicherheit durch Temperatur- und Spannungsüberwachung der Akkuzellen  
 Automatisches Ausschalten von Sender / Empfänger beim Einsetzen in den Ladeschacht  
 Lange Lebensdauer der Akkupacks durch Überladungsschutz und Regenerierung tiefentladener Akkus  
 Automatische Fehlererkennung  
 Mehrere Ladegeräte können miteinander verbunden und mit einem Netzteil betrieben werden

**Technische Daten**

Eingangsspannungsbereich	10.....20 V DC
Stromaufnahme	400...750 mA
Ausgangsspannung	2x 2,9 V
Stromversorgung	2x 700 mA
Zellentyp	NiMH, 2x 1,2V (BA 2015)
Ladezeit	ca. 2,5 h
Temperaturbereich (Betrieb)	0.....40 °C
Abmessungen	145 x 80 x 110 mm
Gewicht	310 g

**Lieferumfang**

1 Ladegerät L 2015  
 1 Bedienungsanleitung

**Empfohlenes Zubehör**

Akkupack	BA 2015	Art.-Nr. 09950
Steckernetzteil für 1 L 2015	NT 1	Art.-Nr. 04786
Steckernetzteil für 1 L 2015		
Steckernetzteil für 1 L 2015	NT 1-UK	Art.-Nr. 04787
Steckernetzteil für bis zu 3 L 2015	NT 3	Art.-Nr. 04863
Steckernetzteil für bis zu 3 L 2015, 120V-Version	Art.-Nr. 04865	
Steckernetzteil für bis zu 3 L 2015		