



RockBoard® Power LT XL

Manuel français

Description du produit :

Le RockBoard® Power LT XL est un bloc d'alimentation rechargeable pour pédales d'effets pouvant fonctionner en l'absence de prise secteur. Ne vous souciez de vos piles 9 V qui rendent l'âme en cours de morceau. Ne cherchez plus de prise secteur sur scène pour alimenter votre pédalier. Le RockBoard® Power LT XL est équipé de puissantes batteries lithium-ion longue durée et rechargeables pour alimenter vos pédales en 9 V CC sans bruit parasite pendant environ 50 heures. Le temps de recharge pour cet appareil est d'environ 7 heures.

Autres avantages du RockBoard® Power LT XL :

- Il peut se recharger pendant que vous jouez.
- Il est équipé de deux sorties 9 V CC pour connecter directement des pédales d'effet ou utiliser un câble de connexion en guirlande.
- Sortie USB (5V) supplémentaire pour recharger les appareils mobiles.
- Bouton Marche/Arrêt.
- Indicateur de charge de batterie via 4 leds.
- Conception minimaliste pour un poids léger de 230 g.

Manuel RockBoard® Power LT XL :

- Reliez l'adaptateur secteur/chargeur inclus à l'entrée Micro-USB située sur le côté gauche du RockBoard® Power LT XL. Connectez l'alimentation à une prise secteur 100-230 V CA.
- Vous pouvez également recharger le RockBoard® Power LT XL via son port USB en le reliant à un ordinateur. Pour ce faire, connectez l'entrée micro-USB située sur le côté gauche du RockBoard® Power LT XL au port USB de votre ordinateur avec le câble inclus.
- Avant la première utilisation, chargez le RockBoard® Power LT XL en continu pendant 7 heures pour atteindre la charge maximum. Il est normal que le RockBoard® Power LT XL chauffe durant la charge.
- Le chargement sera complet (au bout de 7 heures de charge) lorsque toutes les leds restent allumées. Maintenant, l'adaptateur/chargeur peut être débranché du RockBoard® Power LT XL et de la prise secteur.
- Le RockBoard® Power LT XL peut désormais être activé en appuyant sur le bouton situé sur le dessus de l'appareil.
- Les 4 leds situées au-dessus de ce bouton indiquent le niveau de charge de la batterie :
 - LED1 - LED4 allumé : 100 - 75 %
 - LED1 - LED3 allumé : 75 - 50 %
 - LED1 - LED2 allumé : 50 - 25 %
 - LED1 clignotent ou toutes les leds sont éteintes : 25 - 0 %
- Veuillez vous assurer de ne brancher que des pédales fonctionnant sous 9 V CC (courant continu, centre négatif) en connexion directe avec le RockBoard® Power LT XL.
- Pour les pédales d'effet fonctionnant en 9 V CC à centre positif, vous devrez utiliser le câble de changement de polarité fourni.
- Si possible, retirez les piles 9 V des pédales d'effets.
- Vous pouvez désormais connecter vos pédales d'effets aux deux sorties 9 V CC du RockBoard® Power LT XL (à l'avant de l'appareil). Il est également possible de les relier avec le câble de connexion en guirlande si vous le souhaitez.
- Cinq câbles de 50 cm sont également inclus dans le kit.
- Sortie USB : permet de recharger votre smartphone ou autre appareil mobile en utilisant un câble de charge USB (en option).

- Selon le nombre de pédales d'effet connectés, la durée de la batterie varie entre 15 et plus de 50 heures.
- Veuillez noter que la capacité maximale de la batterie est de 6600 mAh et ne connectez pas trop de pédales d'effets (« gourmandes ») en même temps.
- Les batteries du RockBoard® Power LT XL peuvent facilement se recharger pendant que vous jouez.
- L'utilisation de batteries rechargeables ne génère aucune boucle de masse. De plus, les deux sorties 9 V du RockBoard® Power LT XL sont électriquement séparées l'une de l'autre. L'adaptateur CA inclus ne peut pas générer de boucle de masse lorsqu'il est correctement utilisé. Assurez-vous de recouvrir toutes les fiches non utilisées du câble en guirlande avec les capuchons en plastique fournis pour éviter les bruits non-désirés.
- Veuillez mettre le RockBoard® Power LT XL hors tension en pressant le switch on/off lorsqu'il n'est pas utilisé. Sinon, l'appareil se déchargera automatiquement.
- Les températures d'utilisation et de stockage idéales du RockBoard® Power LT XL se situent entre 0 et 40 °C
- Évitez d'exposer directement le RockBoard® Power LT XL aux rayons du soleil.
- N'utilisez pas le RockBoard® Power LT XL dans un environnement humide.

Maintenant, W-Music Distribution vous souhaite beaucoup de plaisir grâce au RockBoard® Power LT XL, notre solution d'alimentation sans fil la plus ingénieuse.

Caractéristiques du RockBoard® Power LT XL :

- Capacité de batterie 6600 mAh (batterie li-ion en 3 parties 18650 / 3,7 V / 24,42 Wh)
- Cycle de vie : ≥ 500 cycles
- Entrée pour alimentation via Micro-USB
- Temps de recharge : environ 7 heures
- 1 x sortie USB 5 V/1,0 A
- 1 x sortie USB 5 V/1,0 A
- 2 x sorties d'alimentation indépendantes pour pédales 9 V/1,0 A
- Affichage à 4 Leds (lumière bleue) :
- Dimensions du produit : 114,5 mm x 58 mm x 22 mm
- Poids net : 230 g
- Matériau du boîtier : ABS+PC

Accessoires fournis :

- 1 x adaptateur secteur/chargeur 5 V (1A)
- 1 x câble adaptateur USB vers Micro-USB
- 2 x câble de connexion (50 cm)
- 1 x câble adaptateur de changement de polarité
- 1 x câble de connexion en guirlande (5 sorties)
- 5 x capuchon plastique pour couvrir les fiches non-utilisées du câble en guirlande.

Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG

Gewerbepark 46, 08258 Markneukirchen / Germany

info@rockboard.de / www.rockboard.de / www.facebook.de/warwickmusicdistribution