

SLG 900

Ladegerät

Best.-Nr. 485.292



Lieferung ohne Sender

MERKMALE

- Ladegerät mit zwei Ladefächern für Taschender und Handsender der Opus 900 und Opus 910 Serie
- Nur für Sender bestückt mit NiMH-Akkus
- Getrennte Aufladevorgänge für jeden einzelnen Akku
- Zustandsanzeige durch LEDs
- Max. Ladezeit 2 Stunden
- Kein Memory-Effekt aufgrund Überwachung der Akkuspannung während der gesamten Ladezeit durch einen Microcontroller
- Spannungsgradientenüberwachung und -delta U Abschaltung
- Sicherheitsstufen wie dU-Erkennung, Spannungsgradientenüberwachung und Sicherheitstimer

ANWENDUNGEN

Das Ladegerät SLG 900 wurde zum Laden der Akkus in den Sendern TS 900 C, TS 910 C, S 900 C und S 910 C entwickelt. Die Akkus während des Ladens im Sender. Ladekontroll-LEDs zeigen den jeweiligen Ladestatus an. Das mitgelieferte Zubehör beinhaltet eine Kabelschelle zur Zugentlastung des Netzkabels sowie Befestigungswinkel zur Wandmontage des SLG 900.

TECHNISCHE DATEN

Ladegerät SLG 900

Ladestrom	1000 mA
Ladedauer	max. 2 Std. (je nach Ladezustand des Akkus)
Abmessungen (B x T x H)	210 x 106 x 74 mm
Gewicht (ohne Netzteil)	ca. 900 g

Netzteil PSU 15/1000

Ausgangsspannung	15 V DC
Strom	1000 mA
Eingangsspannung	100 - 240 V AC 50 / 60 Hz

ZUBEHÖR - LIEFERUMFANG

- 1 x Kabelschelle
- 2 x Befestigungswinkel