



### 4-Kanal-Mixer im Pocketformat!

*Rolls bietet mit dem Modell MX51s MINIMIX 2 einen sehr kompakten Vierkanal-Mixer für den Audio-/Videobereich. Kanal 1 ist ein symmetrischer XLR-Eingang für Mikrofone mit schaltbarer Phantomspannung. Kanal 2 hat einen 3,5-mm-Klinkeneingang und zusätzliche Cinch-Buchsen. Die Kanäle 3 und 4 bieten Cinch-Eingänge. Über den 3,5-mm-Stereo-Klinkenausgang kann das gemischte Summensignal kontrolliert werden. Alle Ausgänge sind Stereo ausgelegt. Der MINIMIX 2 ist klein, leicht (nur 450 g) und transportabel. Die Betriebsspannung erhält der Kleine über das mitgelieferte externe Netzteil PS27 (12 V=)*

### FEATURES

- Kompakter 4-Kanal-Mixer (1 Mic + 4 Line)
- Getrennte Pegelsteller pro Kanal
- XLR-Mikrofon-Eingang mit Phantomspannung
- 4 Linepegel-Eingänge (Cinch)
- Monitor-Ausgang für Kopfhörer oder Verstärker
- Externes Netzteil (im Lieferumfang)
- Robustes vinylaminiertes Stahlblechgehäuse
- Kompakt und leicht (nur 450 g)

### TECHNISCHE DATEN

Eingangsimpedanz (unsymm.) .....	50 kΩ
Verstärkung Kanal 1 (XLR).....	32 dB max.
Verstärkung Kanal 2 (Klinke & Cinch) .....	26 dB max.
Verstärkung Kanal 3 + 4 (Cinch) .....	26 dB max.
Störspannungsabstand .....	>90 dB
Klirrfaktor (THD) .....	<0,008%
Intermodulationsverzerrungen (SMPTE) .....	<0,008%
Betriebsspannung (12 V=) .....	extern, ROLLS PS27
Gewicht.....	450 g
Abmessungen .....	13 x 3,2 x 8 cm (B x H x T)

*Technische Änderungen vorbehalten.*



### BEDIENANLEITUNG und WARNHINWEISE

#### Achtung:

Dieses Gerät wird mit einem externen Netzgerät Rolls PS27E, das dem Gerät beiliegt, betrieben. Das Netzgerät kann an jeder hausüblichen 230-V-Wechselspannungs-Schutzkontaktsteckdose betrieben werden. Andere Netzgeräte dürfen nur nach Rücksprache mit einem hierfür qualifizierten Techniker oder mit Ihrem Fachhändler genutzt werden. Für Fehler, die durch Fremd-Netzgeräte verursacht werden, haften wir nicht.

Bei Öffnen des Gerätes sowie des Netzgerätes entfällt jeder Garantieanspruch. Zudem möchten wir auf eine eventuell lebensgefährliche Gefahr durch Stromschlag hinweisen. Elektrische Geräte dürfen lediglich durch autorisierte Servicestellen bzw. die Fa. Pro Audio-Technik Ltd., 63571 Gelnhausen geöffnet werden. In Reklamationsfällen, im Fall von Fehlfunktion oder Ausfall sind die Geräte ungeöffnet an diese Firmen zu überstellen.

### Anschlüsse

Die Abbildung unten zeigt an einem Beispiel, wie das Modell MX51s MINIMIX 2 angeschlossen wird, um korrekten und sicheren Betrieb zu gewährleisten.

