



BLS-315 Pro Lighting
Stand B Kit

soporte para altavoz / luces

Musikhaus Thomann

Thomann GmbH

Hans-Thomann-Straße 1

96138 Burgebrach

Alemania

Teléfono: +49 (0) 9546 9223-0

Correo electrónico: info@thomann.de

Internet: www.thomann.de

08.04.2021, ID: 511221

Índice

1	Información general	5
1.1	Guía de información.....	6
1.2	Convenciones tipográficas.....	7
1.3	Símbolos y palabras de advertencia.....	8
2	Instrucciones de seguridad	10
3	Características técnicas	14
4	Manejo	15
5	Datos técnicos	20
6	Protección del medio ambiente	22



1 Información general

Este manual de instrucciones contiene información importante sobre el uso seguro del producto. Lea y siga los avisos de seguridad e instrucciones especificados. Guarde este manual de instrucciones para consultarlo cuando sea necesario. Asegúrese de que todas las personas que usan el producto tienen acceso a este manual. En caso de revender el equipo, entregue el manual de instrucciones al nuevo usuario.

El desarrollo continuo de los productos y de los manuales de instrucciones es nuestra estrategia empresarial. Por lo tanto, están sujetos a cambios sin previo aviso. Por favor visítenos en www.thomann.de para ver la versión actualizada de este manual de instrucciones.

1.1 Guía de información

Visite nuestro sitio web www.thomann.de para obtener más información detallada sobre nuestra gama de productos y servicios.

Download	En nuestro sitio web, le ofrecemos un enlace de descarga de este manual en formato PDF.
Búsqueda con palabras clave	Gracias a la herramienta de palabras clave integrada en la versión digital, encontrará la información deseada en cuestión de segundos.
Guía de ayuda e información en línea	Visite nuestro guía de ayuda e información en línea para obtener información detallada sobre conceptos técnicos base y específicos.
Asesoramiento personal	Para contactar con un especialista, consulte nuestro servicio de asesoramiento en línea.
Servicio técnico	Para resolver cualquier problema técnico o duda que se le plantee respecto a su producto, diríjase a nuestro servicio técnico.

1.2 Convenciones tipográficas

En el presente manual de usuario, se utilizan las siguientes convenciones tipográficas:

Procedimientos

Los pasos a seguir de un procedimiento específico aparecen numerados de forma consecutiva. El efecto de la acción descrita se resalta gráficamente con una flecha y sangrando esa línea del texto.


Ejemplo:

- 1.** ▶ Encienda el equipo.
- 2.** ▶ Pulse *[Auto]*.
 - ⇒ El equipo funciona en modo automático.
- 3.** ▶ Apague el equipo.

1.3 Símbolos y palabras de advertencia

En esta sección, se detallan los símbolos y palabras de advertencia que figuran en el presente manual de instrucciones.

Palabra de advertencia	Significado
¡PELIGRO!	Esta combinación de símbolo y palabra de advertencia indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, provoca la muerte o lesiones graves.
¡ATENCIÓN!	Esta combinación de símbolo y palabra de advertencia indica una situación de peligro potencial que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.
¡AVISO!	Esta combinación de símbolo y palabra de advertencia indica una situación de peligro potencial que, si no se evita, puede provocar daños materiales y ambientales.

Señal de advertencia	Clase de peligro
	Peligro en general.

2 Instrucciones de seguridad

Uso previsto

Este soporte para altavoz / lámparas ha sido diseñado para posicionar cajas de altavoces y lámparas de forma segura, estable y flexible en altura. Utilice el producto solamente para el uso previsto descrito en este manual de instrucciones. Cualquier otro uso y el incumplimiento de las condiciones de servicio se consideran usos inadecuados que pueden provocar daños personales y materiales. No se asume ninguna responsabilidad por daños ocasionados por uso inadecuado.

El producto sólo puede ser utilizado por personas que tengan suficiente capacidad física, sensorial y mental, así como el respectivo conocimiento y experiencia. Otras personas sólo pueden utilizar el producto bajo la supervisión o instrucción de una persona responsable de su seguridad.

Seguridad



¡PELIGRO!

¡Peligro para los niños!

Deseche todos los materiales de embalaje siguiendo las normas y reglamentaciones aplicables en el país. Mantenga las hojas de plástico y demás materiales fuera del alcance de los niños. ¡Peligro de asfixia!

Preste atención a que los niños no arranquen piezas pequeñas del producto. Los niños podrían tragar las piezas y asfixiarse.

No deje que los niños jueguen con el producto.



¡ATENCIÓN!

Peligro de caída durante el transporte con lámparas montadas

Transportando el soporte para luces con una o más lámparas montadas, hay peligro de que se caiga y que provoque daños personales y/o materiales.

Desmunte todas las lámparas antes de transportar el soporte para luces.



¡ATENCIÓN!

Peligro de caída en superficies inapropiadas

Situando el soporte para luces en superficies desniveladas o inestables, hay peligro de que se caiga y que provoque daños personales y/o materiales.

Sitúe el soporte para luces siempre en una superficie estable, rígida y bien nivelada.



¡ATENCIÓN!

Peligro de caída debido a carga excesiva

Rebasando la máxima carga admisible del soporte, hay peligro de que se caiga y que provoque daños personales y/o materiales.

No monte nunca equipos cuyo peso rebasa la carga admisible del soporte.



¡AVISO!

Formación de manchas

Los pies de goma de este producto contienen plastificante que posiblemente interaccione con las sustancias químicas del revestimiento de suelos de parquet, linóleo, laminado o PVC, dejando así manchas oscuras permanentes.

Si procede, utilice protectores de fieltro o una moqueta para evitar que los pies entren en contacto directo con el suelo.

3 Características técnicas

Soporte profesional para altavoz y luces

- Material: aleación de acero/magnesio
- Pies individualmente reforzados para alta estabilidad
- Altura: 150 a 310 cm
- Diámetro de la superficie: 120 cm
- Diámetro del tubo: 28 mm
- Adaptador de 35 mm para el altavoz correspondiente
- Adaptador de 28 mm con rosca M8×15 para la fijación de un foco (ref. 293511)
- Máxima carga céntrica: 30 kg
- Accesorio opcional:
 - travesaño de 100 cm (ref. 293501)
 - travesaño de 120 cm (ref. 293504)
 - Bolsa (ref. 293512)
- Made in Europe

4 Manejo

Antes del primer uso, desembale y compruebe el producto cuidadosamente por daños. Guarde el embalaje original del equipo. Para proteger el producto adecuadamente contra vibraciones, humedad y partículas de polvo durante el transporte y/o en almacén, utilice el embalaje original, o bien otros materiales de embalaje y transporte propios que aseguren la suficiente protección.



¡ATENCIÓN!

Peligro de caída durante el transporte con lámparas montadas

Transportando el soporte para luces con una o más lámparas montadas, hay peligro de que se caiga y que provoque daños personales y/o materiales.

Desmonte todas las lámparas antes de transportar el soporte para luces.



¡ATENCIÓN!

Peligro de caída en superficies inapropiadas

Situando el soporte para luces en superficies desniveladas o inestables, hay peligro de que se caiga y que provoque daños personales y/o materiales.

Sitúe el soporte para luces siempre en una superficie estable, rígida y bien nivelada.



¡ATENCIÓN!

Peligro de caída debido a carga excesiva

Rebasando la máxima carga admisible del soporte, hay peligro de que se caiga y que provoque daños personales y/o materiales.

No monte nunca equipos cuyo peso rebasa la carga admisible del soporte.

**¡AVISO!****Formación de manchas**

Los pies de goma de este producto contienen plastificante que posiblemente interaccione con las sustancias químicas del revestimiento de suelos de parquet, linóleo, laminado o PVC, dejando así manchas oscuras permanentes.

Si procede, utilice protectores de fieltro o una moqueta para evitar que los pies entren en contacto directo con el suelo.

**Observe las normas**

Durante el montaje, asegúrese de cumplir siempre las normativas y reglamentos de su país.

Montaje



1. ▶ Despliegue por completo las patas del trípode.
2. ▶ Fije la abrazadera soporte de las patas con ayuda del tornillo de seguridad en esta posición.
3. ▶ Desmonte los dos pasadores de seguridad y afloje los dos tornillos de seguridad de los tubos de extensión.
4. ▶ Sitúe el tubo superior de extensión en la altura deseada e introduzca el pasador de seguridad en el orificio correspondiente.
5. ▶ Fije el tubo superior de extensión con ayuda del tornillo de seguridad de la abrazadera superior.
6. ▶ Sitúe el tubo inferior de extensión en la altura deseada e introduzca el pasador de seguridad en el orificio correspondiente.
7. ▶ Fije el tubo inferior de extensión con ayuda del tornillo de seguridad de la abrazadera inferior.
8. ▶ Montar una lámpara o un altavoz Si necesario, fije un de los adaptadores suministrados en el tubo superior de extensión. Respete las instrucciones de los proveedores. Procure no rebasar la máxima capacidad de carga de 30 kg en total.

Desmontaje

- 1.** ▶ Desmonte la lámpara o el altavoz.
- 2.** ▶ Desmonte el pasador de seguridad del tubo inferior de extensión.
- 3.** ▶ Afloje el tornillo de seguridad de la abrazadera inferior e introduzca por completo el tubo inferior de extensión.
- 4.** ▶ Fije el tornillo de la abrazadera inferior.
- 5.** ▶ Desmonte el pasador de seguridad del tubo superior de extensión.
- 6.** ▶ Afloje el tornillo de seguridad de la abrazadera superior e introduzca por completo el tubo superior de extensión.
- 7.** ▶ Fije el tornillo de la abrazadera superior.
- 8.** ▶ Si necesario, desmonte el adaptador.
- 9.** ▶ Afloje el tornillo de seguridad de la abrazadera soporte de las patas.
- 10.** ▶ Pliegue las patas del trípode.
- 11.** ▶ Para proteger el producto adecuadamente contra humedad y partículas de polvo durante el transporte y/o en almacén, utilice el embalaje original, o bien otros materiales de embalaje y transporte propios que aseguren la suficiente protección

5 Datos técnicos

Altura máx.	3,10 m
Altura ajustable trípode	1,50 m ... 3,10 m
Superficie	Ø 1,20 m
Diámetro del tubo del trípode	Ø 28 mm
Opciones de instalación	Brida, Ø 35 mm
	Adaptador, Ø 35 mm/36 mm
	Adaptador, Ø 28 mm, rosca M8x15
Máx. capacidad de carga (centricamente cargado)	30 kg
Dimensiones de transporte (ancho × alto × prof.)	137 mm × 1290 mm × 131 mm
Peso	6,1 kg
Color	Negro

Más información

Tipo de trípode	Trípode para luces
Incl. travesaño	No
Manivela	No
Material	Aleación de acero/magnesio

6 Protección del medio ambiente

Cómo desechar el material de embalaje



El embalaje no contiene ningún tipo de material que requiera un tratamiento especial.

Deseche todos los materiales de embalaje siguiendo las normas y reglamentaciones aplicables en el país.

No tire los materiales a la basura doméstica, deposítelos en un centro de reciclaje autorizado. Respete los rótulos y avisos que se encuentran en el embalaje.

