

MX42 Stereo 4-Kanal-Mixer



Vierkanal-Mixer im Pocketformat!

Rolls bietet mit dem Modell MX42 einen sehr kompakten Stereo-Mixer mit 4 Eingangs-Kanälen. Typische Quellsignale sind CD- oder MP3-Player, Computer-Soundkarten, Audio-Signale im A/V-Bereich oder Ausgänge von Mikrofonvorverstärkern. Alle Ein- und Ausgänge sind mit Cinch-Buchsen versehen. Der Mini-Mixer MX42 benötigt keine Betriebsspannung. Auch ideal für den „Reverse“-Betrieb, d.h. für die passive Verteilung eines Stereo-Signals auf 4 Stereo-Eingänge.

FEATURES

- Stereo-Mini-Mixer
- 4 Stereo-Eingänge
- 1 Stereo-Ausgang
- Auch als 1:4 Stereo-Verteiler nutzbar
- Ein-/Ausgänge mit Cinch-Buchsen
- Getrennte Pegelsteller pro Kanal
- Keine Betriebsspannung erforderlich
- Kompakt und leicht (nur ½ kg)
- Abmessungen nur 7,6 x 5 x 3,6 cm

TECHNISCHE DATEN

Eingangskanäle.....	4 Stereo
Ausgangskanäle.....	1 Stereo
Steckverbindungen	Cinch
Eingangsimpedanz	10... 47 kΩ
Ausgangsimpedanz.....	2,5... 10 kΩ
Maximale Verstärkung	-12 dB
Abmessungen	7,6 x 5 x 3,6 cm (B x H x T)
Gewicht.....	0,5 kg

Technische Änderungen vorbehalten.

