

electro-harmonix

DOUBLE MUFF

Klassischer "Doppel-Muff" Overdrive

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des erlesensten Overdrive Pedals, das bis heute je für Gitarristen entwickelt wurde. Im Double Muff wurde die ursprüngliche Muff Fuzz Schaltung einfach verdoppelt, sodass sich nun zwei Muff Fuzzs in einem einzigen Pedal befinden. Für einen Hauch von Schmutz kann wahlweise nur die eine Muff-Schaltung aktiviert werden; oder die zweite Muff einschalten und bis zum sahnigen Overdrive aufdrehen.

Wenn im SINGLE Modus die Lautstärke der Gitarre reduziert wird, so schwächt die Übersteuerung ebenfalls ab. Ausgleich wird durch Erhöhung des Single Muff Pegels erzielt. Im DOUBLE Modus sind die Regler aneinander gekoppelt, so dass die Übersteuerung jedes Mal bis auf i-Tüpfelchen perfekt eingestellt werden kann.

- BEDIENUNGSTEILE -

SINGLE/DOUBLE Schalter – wählt zwischen einer einzelnen Muff Schaltung im Einzel (Single)-Modus, oder den zwei hintereinandergeschalteten Muffs im Doppel (Double)-Modus aus.

MUFF 1— Bestimmt den gesamten Ausgangspegel des Double Muffs für jeden der beiden Modi.

MUFF 2— Bestimmt den Ausgangspegel des ersten Muffs im Double Modus. Im Single-Modus ist dieser Drehknopf nicht aktiv.

STATUS DIODE— An: Das Gerät ist eingeschaltet. Aus: das Gerät ist im True Bypass Modus.

- HINWEISE UND STROMVERSORGUNG -

Im Double-Modus besitzt der Double Muff eine sehr hohe Maximalverstärkung. Dies erfordert, dass sowohl die Pickups als auch die Kabel gut abgeschirmt und ordentlich geerdet sind, um übermäßiges Brummen bei hohen Einstellung der MUFF 1 & MUFF 2 Regler zu vermeiden.

Die Stromversorgung wird durch das Einstöpseln eines Kabels in die INPUT Eingangsbuchse aktiviert. Das Eingangskabel sollte bei Nichtgebrauch herausgezogen werden, um unnötigen Batterieverbrauch zu vermeiden.

9V Stromeingangsbuchse— Der Double Muff kann entweder mit der internen 9V Batterie, oder mit einem optionalen Netzteil betrieben werden. Die Hohlbuchse am Kopfende des Double Muffs ist für ein 9 Volt Netzteil ausgelegt, das in der Lage ist 100 mA Strom bereitzustellen, wie z. B. das Electro-Harmonix EU 9.6DC-200 (9,6 Volt/200 mA, wie auch von Boss™ & Ibanez™ benutzt). Der Innenpol des 9V Netzteils muss negativ sein, der Außenpol positiv. Die Batterie kann bei der Benutzung eines Netzteils im Gerät verbleiben, oder herausgenommen werden.

- BATTERIEWECHSEL -

Zum Wechseln der 9V Batterie müssen die vier Schrauben im Boden des DOUBLE MUFF gelöst werden. Sind die Schrauben entfernt, kann die Bodenplatte abgenommen, und die Batterie gewechselt werden. Bitte die korrekte Polung beachten. Während die Bodenplatte abgenommen ist, bitte die Platine nicht berühren, weil sonst Bauteile beschädigt werden könnten.

- GARANTIEBESTIMMUNGEN -

Bitte das Gerät online auf <http://www.ehx.com/product-registration> registrieren, oder die beigelegte Garantiekarte ausfüllen, und uns innerhalb von 10 Tagen nach dem Kauf zuschicken. Electro-Harmonix wird nach eigenem Ermessen ein Produkt, das wegen Materialdefekts oder Herstellungsfehler funktionsuntüchtig ist, für den Zeitraum eines Jahres ab dem Kaufdatum reparieren oder ersetzen. Dies trifft nur zu auf Erstkäufer, die ihr Produkt von einem autorisierten Electro-Harmonix Händler erworben haben. Reparierte oder ersetzte Teile werden danach für den verbleibenden Teil des ursprünglichen Garantiezeitraums gewährleistet.

Falls es innerhalb des Garantiezeitraumes notwendig werden sollte das Gerät zum Kundendienst zu schicken, bitte die nachstehend aufgeführte passende Geschäftsstelle kontaktieren. Kunden von außerhalb der unten aufgeführten Regionen kontaktieren bitte den EHX Customer Service für Informationen bezüglich Garantiereparaturen über info@ehx.com oder +1-718-937-8300. USA und Kanada Kunden: vor der Rücksendung des Produktes bitte eine **Return Authorization Number** (RA#) vom EHX Customer Service besorgen. Zusammen mit dem zurückgeschickten Gerät ist sowohl eine geschriebene Darstellung des Problems, als auch Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, RA#, und der Kaufbeleg mit deutlich aufgeführtem Kaufdatum beizufügen.

USA & Kanada

EHX CUSTOMER SERVICE
ELECTRO-HARMONIX
c/o NEW SENSOR CORP.
55-01 2ND STREET
LONG ISLAND CITY, NY 11101
Tel: +1-718-937-8300
Email: info@ehx.com

Europa

JOHN WILLIAMS
ELECTRO-HARMONIX UK
13 CWMDONKIN TERRACE
SWANSEA SA2 0RQ
UNITED KINGDOM
Tel: +44 179 247 3258
Email: electroharmonixuk@virginmedia.com

Diese Garantie gewährt dem Käufer gewisse gesetzliche Rechte. Ein Käufer kann jedoch weitergehende Rechte haben, abhängig von den Gesetzen der Gerichtsbarkeit innerhalb derer das Produkt erworben wurde.

Um Demos aller EHX Pedale zu hören, besuche uns bitte im Netz auf www.ehx.com E-Mail an uns unter: info@ehx.com