



RockBoard® Power LT XL

Gebruikershandleiding Nederlands

Productomschrijving:

De RockBoard® Power LT XL is een oplaadbare stroomvoorziening voor effectpedalen, zodat je ze zonder dat je een stopcontact nodig hebt kunt gebruiken. Je hebt nooit meer de zorgen dat je 9V-batterij halverwege een nummer mee stopt en ook de zoektocht op het podium naar een stopcontact om je pedalenbord op aan te sluiten is overbodig. De RockBoard® Power LT XL is voorzien van krachtige, duurzame en oplaadbare lithium-ion-batterijen om je effectpedalen tot op 50 uur of meer te voorzien van brom- en ruisvrije 9VDC-spanning. De oplaadtijd voor het apparaat is ongeveer 7 uur.

Andere voordelen van de RockBoard® Power LT XL:

- Het kan opgeladen worden terwijl je speelt.
- Het heeft twee aparte 9VDC-uitgangen om meerdere effecten op aan te sluiten, ook met een daisy chain.
- Een extra USB-output (5V) om telefoons en andere mobiele apparaten op te laden.
- Aan-/uitknop.
- Batterij-laadniveau-indicator met 4 LEDs.
- Ruimtebesparend ontwerp en extreem licht van gewicht (ong. 230 g).

Gebruikershandleiding RockBoard® Power LT XL:

- Sluit de meegeleverde adapter/lader met de USB-kabel aan en plug deze in de Micro-USB-ingang aan de linkerkant van de RockBoard® Power LT XL. Sluit de adapter aan op een 100-230V-AC-stopcontact.
- Je kan de RockBoard® Power LT XL ook via de USB-poort van een computer opladen. Om dit te doen sluit je de Micro-USB-ingang aan de linkerkant van de RockBoard® Power LT XL aan op de USB-poort van je computer, met de meegeleverde USB-kabel.
- Laad de RockBoard® Power LT XL 7 uur achter elkaar en volledig op voor het eerste gebruik. Het is normaal dat de RockBoard® Power LT XL warm wordt tijdens het laden.
- Het is volledig opgeladen (7 uur voor volledig laden), als alle LEDs constant branden. Nu kun je de adapter/lader uit de RockBoard® Power LT XL en stopcontact halen.
- De RockBoard® Power LT XL kan nu gebruikt worden door de knop bovenop het apparaat in te drukken.
- De 4 LEDs boven deze knop geven informatie over de staat van de batterijen:
 - LED1 - LED4 aan : 100 - 75 %
 - LED1 - LED3 aan : 75 - 50 %
 - LED1 - LED2 aan : 50 - 25 %
 - LED1 knippert of alle LEDs zijn uit : 25 - 0 %
- Zorg er alsjeblift voor dat je alleen effectpedalen aansluit die geschikt zijn voor 9V DC (gelijkstroom, negatieve binnenzijde) op de RockBoard® Power LT XL.
- Voor effectpedalen die geschikt zijn voor 9V DC met een positieve binnenzijde, heb je de adapterkabel nodig die de polariteit omdraait. Deze is meegeleverd.
- Verwijder indien mogelijk de 9V-batterijen uit je effectpedalen.
- Nu kun je je effectpedalen, zoals gewoonlijk, aansluiten op de twee 9V DC-uitgangen van de RockBoard® Power LT XL (voorzijde van de behuizing); of als je wilt met de meegeleverde daisy-chain-kabels.
- Vijf 50 cm-kabels zijn meegeleverd in het pakket.
- USB-uitgang: hier kun je een telefoon of andere mobiele apparaten op aansluiten, via een optioneel, standaard USB-laadsnoer.

- Afhankelijk van de aangesloten effectpedalen, is de maximale levensduur van de batterijen tussen de 15 en (veel meer dan) 50 uur.
- Houd wel rekening met de maximum batterijcapaciteit van 6600 mAh en sluit niet te veel (‘dorstige’) effectpedalen tegelijkertijd aan.
- De batterijen van de RockBoard® Power LT XL kunnen makkelijk tijdens het spelen opgeladen worden.
- Vanwege het gebruik van oplaadbare batterijen, is er geen brom of ruis vanwege aardslussen. Daarnaast zijn de beide 9V-uitgangen van de RockBoard® Power LT XL elektrisch van elkaar gescheiden. De meegeleverde AC-adapter/lader kan bij normaal gebruik geen brom of ruis vanwege aardslussen veroorzaken. Bedek de niet gebruikte uitgangen van de daisy chain met de meegeleverde plastic doppen om ongewenste bijgeluiden te voorkomen.
- Zet de RockBoard® Power LT XL uit met de aan-/uitschakelaar als het niet in gebruik is. Anders zullen de batterijen van het apparaat langzaam leeglopen!
- De ideale werk- en opslagtemperatuur voor de RockBoard® Power LT XL is tussen 0-40 °C
- Voorkom blootstelling van de RockBoard® Power LT XL aan direct zonlicht.
- Gebruik de RockBoard® Power LT XL niet in vochtige of natte omgevingen.

W-Music Distribution wenst je veel plezier en succes met je nieuwe RockBoard® Power LT XL, onze meest ingenieuze, draadloze stroomvoorziening voor effectpedalen.

RockBoard® Power LT XL Specificaties:

- Batterijcapaciteit 6600 mAh (3 li-ion batterijen à 3.7V/24.42Wh)
- Aantal keer opladen: ≥ 500 keer
- Ingang voor een stroomvoorziening via Micro-USB
- Oplaadtijd: ongeveer 7 uur
- 1 x Micro-USB-ingang 5V/1.0A
- 1 x USB-uitgang 5V/1.0A
- 2 x onafhankelijke uitgangen voor pedalen 9V/1.0A
- 4 LED-licht beeldscherm (blauw LED-licht):
- Productafmetingen (L x B x H): 114,5 mm x 58 mm x 22 mm
- Netto gewicht: ongeveer 230 g
- Materiaal buitenzijde: ABM+PC

Meegeleverde accessoires:

- 1x stroomadapter/oplader (5V 1A)
- 1x adapterkabel Micro-USB naar USB
- 2x aansluitkabel (50cm)
- 1x adapterkabel voor omgekeerde polariteit
- 1x daisy-chainkabel (5 uitgangen)
- 5x plastic doppen om de niet gebruikte daisy-chain-uitgangen te bedekken

Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG

Gewerbepark 46, 08258 Markneukirchen / Germany

info@rockboard.de / www.rockboard.de / www.facebook.de/warwickmusicdistribution