



**ECLEREO**  
**COMPACT 5**  
UNIVERSAL MIXER

**5**  
**COMPACT**  
**Universal Mixer**

**ECLEREO**  
ENTERTAINMENT SOUND SYSTEMS

Motors, 166 168 08038 Barcelona - Spain  
 Domestic sales / Ventas España (+34) 902221400  
 Export sales / Ventas Export (+34) 902331400  
 General calls (+34) 932238403  
 Fax (+34) 932238404  
 info@ecler.es / www.ecler.es

Garantías y servicios auxiliares propios del proceso de producción.  
 Réservez-vous les droits de propriété intellectuelle de toute sorte sur les  
 produits qui ne sont pas dans le domaine public.

Jedlebe Änderung, Auslieferung, Produktionsprozess, Toleranzen, leichte  
 Abweichungen vorbehalten. Für Änderungen, bzw.  
 Verbesserungen im Produktionsprozess zu übernehmen.  
 todos los derechos reservados.



# COMPACT 5

Universal Mixer



Une mixette complète tout en étant compacte, facile à utiliser, équipée de 5 voies qui offrent une multitude de possibilités aussi bien pour des installations fixes que mobiles. Elle peut équiper aussi bien des Bars, des Pubs que des Centres Religieux, des Centres Commerciaux, des salles de Fitness, des Ecoles, des Salles de Conférences, des équipements de location ... où la place est réduite et les utilisateurs des non-techniciens.

#### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Peut être posé sur un table ou monter en rack 19" (3u.de hauteur).
- 5 voies, 8 Entrées LINE, 3 Entrées MIC, 2 Entrées PHONO.
- 2 MASTER indépendants (1x XLR / 1x RCA) et 1 sortie REC.
- Egalisation à 3 bandes par voie.
- Pré-écoute PFL. Talkover. Alimentation fantôme.
- Faders de 45mm ECLER par voie.

#### TECHNICAL CHARACTERISTICS

Inputs Sensitivity nom/Impedance	LINE (A-B-AUX IN)	0dBV/50kΩ
	PHONO	-40dBV/50kΩ
	MICRO (BAL)	-50dBV/>1kΩ
Outputs Level/Minimum Load	OUT 1 (BAL)	0dBV/600Ω 1V
	OUT 2	0dBV/2.2kΩ 1V
	REC	0dBV/10kΩ
	HEADPHONES	230mW/400Ω
	Frequency Response	LINE
MICRO BAL		10Hz÷25kHz -1dB
PHONO		RIAA ±0.5dB
THD+N	LINE	<0.01%
	MICRO	<0.1%
	PHONO	<0.2%
CMRR	MICRO	>70dB @ 1kHz
Signal Noise Ratio	LINE	>100dB
	MICRO	>85dB
	PHONO	>90dB
Gain control all inputs	GAIN	±20dB
Tone control	BASS	100Hz±12dB
	MID	1.8kHz ±15dB
	TREBLE	10kHz ±11dB
Talkover	TIME	0.3/3 seg
	EFFECT	0/-30 dB
Signal present indicators	LINE	-40dB
	MICRO	-90dB
Clip indicators		+10dB
Phantom voltage		+18VDC/5mA max
Mains		90-264VCA 47-63Hz
Power consumption		28VA
Dimensions		482.6x132.5x200mm
Weight		3.7kg

Channel 1	LINE A / LINE B	LINE B switchable to PHONO from back panel
Channel 2	LINE A / LINE B	LINE B switchable to PHONO from back panel
Channel 3	LINE / MICRO / AUXILIAR	AUXILIAR in front panel
Channel 4	LINE / MICRO	-
Channel 5	LINE / MICRO	MICRO doubled in front panel

*Ein kompakter 5-Kanal 19"-Mischer mit allen Funktionen und klarem Design. Er ist ideal für Festinstallationen und mobile P.A.s geeignet. Sein Einsatzgebiet sind Bars, kleine Diskotheken, Kirchen, Boutiquen, Fitness-Center, Schulen, Versammlungsräume - überall, wo der Platz und das technische Wissen des Bedienungspersonals begrenzt sind.*

#### WICHTIGSTE MERKMALE

- Vielseitiger Aufbau- und Rackmischer, 19", 3HE.
- 5 Kanäle, 8 Line-Eingänge, 3 MIC-Eingänge, 2 PHONO-Eingänge.
- 2 unabhängige Master-Ausgänge (1xXLR, 1xCinch), REC-Ausgang.
- 3 Band-Equalizer pro Kanal.
- PFL Monitor, Talkover, Phantomspeisung.
- 45mm ECLER für jeden Kanalzug.

