



Anschlüsse Geräterückseite (Teildarstellung)

ProMix IV – Kompaktmixer mit 4 Mikrofon-Eingängen

Der MX-124 ist ein kompakter batterie- oder Netzteilbetriebener Mikrofon-Mixer, ideal für A/V -Profis und Video-Amateure, die oft einen einfach zu bedienenden, mobilen und dennoch qualitativ hochwertigen Mixer benötigen, um mehrere Mikrofone auf die Videospur zu bringen. Dazu bietet der ProMix IV gleich 4 symmetrische XLR-Mikrofoneingänge. Schaltbare Phantomspannung, Hochpassfilter, Panoramasteller und galvanische Massentrennung durch Übertrager, sowie ein AUX/Kopfhörerausgang kommen hinzu. Kurz der ideale Mixer für A/V und Einsätze, die einen portablen Mixer erfordern.

FEATURES

- Schaltbare Phantomspannung (+18 V)
- 100-Hz-Hochpassfilter pro Mikrofon
- Trafo-symmetrierte XLR-Ausgänge
- Ausgangspegel-Trimmer
- Aux-/Kopfhörer-Ausgänge (6,3/3,5-mm-Klinke)
- Betrieb über Batterien (2x9V) oder Netzteil
- Befestigungsösen für Schultertragegurt

TECHNISCHE DATEN

Eingangsimpedanz.....	600 Ω
Ausgangsimpedanz	XLR 600 Ω
THD + Noise.....	0,02%
Störspannungsabstand	84 dB
Frequenzgang.....	25... 16 000 Hz (+0/-3 dB)
Max. Ausgangspegel.....	+14 dB
Max. Eingangspegel.....	-14 dB
Max. Verstärkung	+55 dB
Hochpassfilter.....	-3 dB @100 Hz
Stromaufnahme	30 mA
Phantomspannung	+18 V=
Steckverbindungen.....	6 x XLR, 1 x 3,5 & 6,3 mm-Klinke
Gewicht	790 g
Abmessungen.....	16,3 x 6,2 x 11 cm (B x H x T)

Technische Änderungen vorbehalten.

